



施工・販売元

HHarts. ハーツエンタープライズ株式会社

〒224-0014 横浜市都筑区牛久保東 1-26-16 TEL(045)590-3872 FAX(045)590-3871

Toyora 東洋ライト工業株式会社

□本社工場 〒441-8033 愛知県豊橋市入船町 18 番地
TEL(0532)45-2712 FAX(0532)45-2732

□東京本部 〒194-0013 東京都町田市原町田4-15-13 サンウッド町田ビル4F
TEL(042)718-6898 FAX(042)861-0545

□西日本トヨラ(株) 〒816-0802 福岡県春日市春日原北町 3 丁目 58-6
TEL(092)575-2405 FAX(092)575-2406

■WEB SITE URL <http://www.toyora.co.jp>
■E-MAIL info@toyora.co.jp



●特約店名

※本カタログ記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくは、上記よりお問い合わせください。

Toilet Usage display System

トイレ満空表示システム
製品カタログ

"判り易い" "安心・清潔" 使う立場から発想した、快適なパブリック空間を創造します。



ブース数の多い公衆トイレにおいて、
トイレの使用状況が一目瞭然!
「トイレ満空表示ランプ」。
最短の動線で空きブースをご利用いただくことにより
混雑の緩和・回転率アップを図ります。



直方・鞍手PA



ピラータイプ使用例①



ピラータイプ使用例②



ピラータイプ使用例③



ピラータイプ使用例④



設計から施工の一貫した仕様により、視認性・省エネルギーに優れたLEDにてご提供します。

■製品仕様 [LED 満空表示ランプ]

タイプ名	ピラータイプ	フラッグタイプ
電源電圧	DC12V	
消費電流	40mA 以下赤点灯時	
寸法 (mm)	(H)158 × (W)23 × (D)41	(H)000 × (W)000 × (D)00
重量	200g	
機能	接点信号により空室時、青点灯/在室時、赤点灯 スライドスイッチによる点滅停止ボタン付き ソフトにより赤色2段階点滅 (例:5分点滅・25分高速点滅) 点滅パターンは、製作時にお打合せ後、決定	

※表示部分の意匠(マーク)は、お客様と協議後、決定いたします。



満空表示ランプ(LED)配線概略図

